

# Дистрибьютор питания туровый PD-2-16 CEE Cobra Power Distributor

Номер по каталогу PL31012  
Паспорт и инструкция по эксплуатации



## 1. Назначение

- Дистрибьютор питания туровый PD-2-16 CEE Cobra Power Distributor, в дальнейшем Устройство, предназначено для обеспечения подключения потребителей электропитания звукового и светотехнического оборудования внутри помещения, например, на театральных и концертных площадках, в домах и дворцах культуры, барах, ресторанах и дискотеках.

## 2. Устройство и принцип действия

- В корпусе Устройства осуществлена коммутация от встроенной вилки CEE 16A 3-pol. до встроенных 2 розеток CEE 16A 3-pol..
- Конструктивно Устройство представляет собой коробку из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.
- Для устойчивости Устройство имеет резиновые амортизаторы
- Устройство имеет сквозной канал, подключенный шлейфом к входной вилке CEE 16A 3-pol., реализованный с помощью встроенной промышленной розетки CEE 16A 3-pol.
- Устройство имеет покрытие черного матового цвета на основе полиэфирной порошковой краски. Алюминиевый профиль имеет продольные пазы для крепления коробки, например, на ферменной конструкции, софите или стене с помощью изделия PL82000 (струбцина Clamp 60 mm).

## 3. Комплект поставки

- Устройство 1
- Паспорт и инструкция по эксплуатации 1

## 4. Технические характеристики

- Количество каналов (розеток CEE 16A 3-pol.) 2
- Ввод, встроенная вилка CEE 16A 3-pol. 16A 220В
- Параметры канала, max 16A 220В
- Параметры сквозного канала, max 16A 220В
- Габариты 220x100x91мм
- Масса 1,5кг

## 5. Меры предосторожности

- Запрещается эксплуатация Устройства без защитного заземления.
- Все операции по подсоединению Устройства и включению нагрузки должны выполняться при отключенной сети и квалифицированным персоналом.

## 6. Подключение устройства

- Устройство должно подключаться к сети проводами сечением не менее 2,5 кв. мм.
- Установите Устройство на софите или полу.
- Подключите устройство к сети 220В через вилку СЕЕ.

## 7. Порядок работы

- Подключите к розеткам СЕЕ потребителей электропитания 220 В.
- С помощью внешних дистрибьюторов питания (Power Distributor) подайте напряжения на Устройство.

## 8. Транспортировка и хранение

- Транспортировка Устройства разрешается на любые расстояния и любым транспортом при условии защиты от воздействия атмосферных осадков, морского тумана и брызг
- После транспортировки при отрицательных температурах Устройство должно выдержано в нормальных условиях не менее 2 часов
- Хранить в помещении при температуре от + 1 до + 40 градусов Цельсия и относительной влажности не более 85%
- Нельзя использовать и хранить Устройство в химически активной атмосфере
- Нельзя подвергать устройство механическим воздействиям

## 9. Гарантийные обязательства

- Фирма-изготовитель гарантирует работоспособность Устройства в течение трех лет со дня продажи
- Претензии не принимаются в случае нарушения правил эксплуатации и хранения, а также в случае повреждений при возникновении форс-мажорных обстоятельств (бури, ураганы, наводнения и другие стихийные бедствия)
- Транспортировку Устройства для гарантийного ремонта осуществляет Покупатель своими силами и за свой счет

## 10. Свидетельство о приемке и продаже

- Изделие «PD-2-16 СЕЕ Cobra Power Distributor» изготовлено в соответствии с ТУ 3434-001-58050439-2008 и признано годным к эксплуатации.

## 11. Сведения о сертификации

- Сертификат соответствия на «Сценическое оборудование для организации шоу и концертов, согласно приложению (бланки №№1715389-1715400), в комплекте с монтажными аксессуарами».
- № РОСС RU.АИ30.В08532, выдан со сроком 17.09.2007-12.09.2010, на основании протоколов испытаний № 0909/198-08 от 09.09.2008 ИЛ электротехнических изделий «Регион Тест» (Атт. Аккр. № РОСС RU.0001.21МЛ37), 153460, г. Иваново, пр. Фр. Энгельса, д.7

Серийный номер:

Покупатель

Фирма-изготовитель: ООО «Партнер-ЛМ»  
124460, Москва, Зеленоград, Южная Промзона,  
проезд 4922, стр. 2, «Технопарк-Зеленоград»,  
тел./факс (495)-913-5659, [E-mail:info@Partner-LM.ru](mailto:info@Partner-LM.ru),  
<http://www.Partner-LM.ru>

“-----” ----- 200\_ г.

“-----” ----- 200\_ г.